

Interruptor Moonstone

Interruptor táctil para controlar luminarias por circuitos.



Diseño moderno y sencillo



Indicador luminoso personalizado de 16 millones de colores



Control dual, control múltiple



Control por Voz



Control por Aplicación



Comunicación con otros dispositivos



Cristal Blanco+Marco Blanco
 Cristal Negro+Marco Blanco



General	
Cableado	Fase + Neutro
Unidad de Control	Relé magnético
Temperatura de funcionamiento	-5~45°C
Humedad de funcionamiento	5~90%
Alimentación eléctrica	AC 100-240V 50/60Hz
Consumo	<1.5W
Carga máxima	Carga resistiva: 500W por canal Carga inductiva/capacitiva: 200W por canal
Indicador	16 millones de colores
Construcción	
Color	Cristal blanco+Marco blanco/ Cristal negro+Marco blanco
Dimensiones	120x72x35mm
Carcasa	Cubierta inferior: PC, cubierta superior: ABS+PC, Panel frontal: cristal

Interruptor Moonstone (1 canal)	
Modelo	LS123-WH/BL
Peso	151g
Interruptor Moonstone (2 canales)	
Modelo	LS124-WH/BL
Peso	158g
Interruptor Moonstone (3 canales)	
Modelo	LS125-WH/BL
Peso	167g
Comunicación	
Protocolo de Comunicación	CoSS
Rango de Señal	200m